

230 Volt Blinker (2-Kanal)

Technisches Datenblatt

Der 230 Volt Blinker hat einen 230 V/50 Hz-Eingang und zwei 230 V/50 Hz-Ausgänge.

Die Ausgänge werden in einem einstellbaren Rhythmus ein- und ausgeschaltet. Die Tabelle unten zeigt die auswählbaren Blinkabfolgen an. Der Schaltvorgang erfolgt über elektronische Bauelemente ohne galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang.

Die Blink-Geschwindigkeit lässt sich über ein Potentiometer einstellen.

Beide Ausgänge können einen maximalen Strom von 2 A liefern. Das entspricht einer Leistung von jeweils 460 Watt.

Eine Überlast- oder Kurzschlusssicherung ist nicht vorhanden. Eine entsprechende Absicherung muss kundenseitig erfolgen.

Schiebeschalter zur Auswahl der Blinkabfolge

Anschlussklemmen



Abmessungen: 76 x 76 x 43 mm

Poti zur Einstellung der Geschwindigkeit

Durch unterschiedliche Stellungen der Schiebeschalter können folgende Blinkabfolgen eingestellt werden:

Schalterstellung				Blinkabfolge
1	2	3	4	
OF	OF	OF	OF	Wechselblinker
F	F	F	F	Wechselblinker mit Pause
OF	OF	ON	OF	Wechselblinker, Kanal 2 doppelt so lang an Zuschaltwerk
F	F	OF	F	Zuschaltwerk mit längerer Anzeit
OF	ON	F	OF	Zuschaltwerk mit Blinken Läufer
F	ON	ON	F	Blinker synchron
OF	OF	OF	OF	Dauernd eingeschaltet
F	F	F	F	
ON	OF	ON	OF	

ON F OF F
ON ON F OF
ON ON ON F
ON ON ON OF

IP 54

Klemmen:
L 12
N



**max. 2 A
je Kanal**

230 V
50 Hz

zulässige Verbraucher:

- Hansen-Converter für LED
- Hansen-Netzteile für Niedervolt
- Hansen-EVGs für Neon



LED

ON



NEON

! NICHT zulässige Verbraucher:

- induktive Verbraucher
- Streufeldtransformatoren
- Konstantstromtransformatoren